

Formátování baterií nouzových svítidel Hybryd:

Po zapojení přívodu a baterií ve svítidle je potřeba naformátovat baterie.

1. Zapojte přívodní napětí – baterie se nabíjí. Přívodní napětí nesmí být přerušeno dokud nebude baterie kompletně nabitá.
2. Po 36-ti hodinách vypněte přívod. Svítidlo se automaticky rozsvítí v nouzovém režimu a bude nouzově svítit dokud se baterie nevybije.
3. Zapojte přívodní napětí.
4. Po 36-ti hodinách vypněte přívod. Svítidlo se automaticky rozsvítí v nouzovém režimu a bude nouzově svítit dokud se baterie nevybije.
5. Zapojte přívodní napětí.
6. Po 24 hodinách je svítidlo připraveno, formátování baterie je ukončeno.

Pozn.: LiFePO4 baterie formátovací proceduru nevyžadují.

Kontakt distributor:



MAYBE STYLE s.r.o.

Ohradní 1079/59
CZ - 140 00 Praha 4 - Michle

kontakt: +420 608 310 468

email: servis@maybestyle.cz
<http://www.maybestyle.cz/>